

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru

N413

Монтаж на панели DIN - Контроллер дозирования

с драйвером принтера чеков и цифровой клавиатурой



Описание продукта

Контроллер дозирования N413 отличается удобством использования: цифровой клавиатурой, простой печатью билетов, понятной структурой меню программирования, легко читаемым дисплеем и простым монтажным корпусом. Цифровая клавиатура позволяет просто и быстро изменить заданное количество партии. Билеты на конец партии можно распечатать автоматически, вручную или после уведомления. Многократные перепечатки легко выполняются по запросу. Можно ли распечатать билет даже в неожиданном случае незавершенной партии.

Fluidwell означает простоту и надежность, которые теперь доступны в N413.

Преимущества

- Функция печати чеков после каждой партии.
- Экономьте время и деньги с помощью простой в использовании цифровой клавиатуры.
- Привычная простая работа со структурой конфигурации Fluidwell «Знай одного, знай их всех», что позволяет сэкономить время, деньги и неприятности.
- Ключевая информация с первого взгляда, так как на дисплее одновременно отображаются фактическое значение, заданное значение, индикация процесса дозирования, индикация точки переключения и единицы измерения.
- Простая установка благодаря прочному алюминиевому корпусу размера DIN для монтажа на панель.

Характеристики продукта

• Сигнальные входы

○ Входы расходомера

Входы импульсного типа:

геркон, открытый коллектор, NAMUR, импульс NPN / PNP, синусоида (катушка), активный импульсный сигнал.

○ Входы состояния

- Дистанционное управление: запуск / удержание / возобновление / блокировка клавиатуры / внешняя тревога.

• Сигнальные выходы

○ Импульсные выходы

- Функция: масштабированный импульсный выход в соответствии с накопленным или групповым итогом.

- Тип: Один конфигурируемый и заменяемый на месте, механический релейный выход для очень тяжелых условий эксплуатации (NO-NC) и три конфигурируемых транзисторных выхода.

○ Выходы тревоги

- Функция: переключается в случае отсутствия потока, внешнего или системного аварийного сигнала.

- Тип: Один конфигурируемый и заменяемый на месте, механический релейный выход для очень тяжелых условий эксплуатации (NO-NC) и три конфигурируемых транзисторных выхода.

○ Аналоговые выходы

- Никто.

○ Управляющие выходы

- Функция: Реле 1 зафиксировано как главное реле управления дозированием. Релейный 2 и транзисторные выходы могут быть сконфигурированы как одно- или двухступенчатые управляющие выходы.

- Тип: Два заменяемых на месте механических релейных выхода (NO-NC) для очень тяжелых условий эксплуатации и три конфигурируемых транзисторных выхода.

• Поставка

○ Источник питания

- 24 В постоянного тока.
- 110 - 230 В переменного тока.

○ Питание датчика

- 8,2 - 12 - 24 В постоянного тока.

• Опасная зона

• Общение

-
- Функция: отправлять команду «Распечатать квитанцию» после каждой партии.
- Протокол: данные ASCII.
- Интерфейс: RS232 или RS485 2-проводный.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Сеvastополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru