

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fluidwell.nt-rt.ru/> || fwt@nt-rt.ru

F132

Искробезопасность - Контроллер дозирования

с двухступенчатым управлением и драйвером принтера чеков



Описание продукта

F132 - это простой двухступенчатый контроллер партии с уникальной функцией отправки команды «распечатать квитанцию» на принтер после каждой партии. Оператор может легко ввести количество партии, отправить дополнительную команду «распечатать квитанцию» или выполнить повторяющиеся партии.

Во время замеса отображается предварительно установленное значение, а также количество в партии (или оставшееся), включая единицы измерения. Автоматическая коррекция перерасхода с самообучением обеспечивает точный результат после каждой партии.

Преимущества

- Прочный полевой корпус из алюминия или нержавеющей стали 316L (IP66, IP67 / NEMA Type4X). Он настолько прочный, что на нем может даже стоять грузовик!
- Доступна искробезопасность - допуски АTEX и IECEx для работы с газом и пылью.
- Привычная простая работа со структурой конфигурации Fluidwell «Знай одного, знай их всех», что позволяет сэкономить время, деньги и неприятности.
- Очень разнообразные возможности монтажа: стены, трубы, панели или непосредственно на наружные датчики.

Характеристики продукта

- **Сигнальные входы**

- **Входы расходомера**

- Входы импульсного типа:

геркон, открытый коллектор, NAMUR, импульс NPN / PNP, синусоида (катушка), активный импульсный сигнал.

- **Входы состояния**

- Пульт дистанционного управления: старт.
- Пульт дистанционного управления: пауза / остановка.

- **Сигнальные выходы**

- **Импульсные выходы**

- Никто.

- **Выходы тревоги**

- Никто.

- **Аналоговые выходы**

- Никто.

- **Управляющие выходы**

- Функция: управляющие выходы для одно- или двухступенчатого дозирования с активной коррекцией перебега.
- Тип: два пассивных транзистора NPN, активные транзисторы PNP или изолированные электромеханические реле.

- **Поставка**

- **Источник питания**

- Литиевый аккумулятор с длительным сроком службы.
- 4-20 мА Выход с питанием от контура.
- 8 - 24 В переменного / постоянного тока.
- 115 - 230 В переменного тока.
- Базовый: 8 - 30 В постоянного тока.

- **Питание датчика**

- 3.2, 8.2, 12, 24В постоянного тока.

- **Опасная зона**

- **Искробезопасный**

- ATEX:
Газ: II 1 G Ex ia IIB / IIC T4 Ga
Пыль: II 1 D Ex ia IIIC T100 ° C Da
- IECEX:
Газ: Ex ia IIC / IIB T4 Ga
Пыль: Ex ia IIIC T100 ° C Da

- **Взрывобезопасный**

- ATEX:
Газ: II 2 G / Ex d IIB T5 Gb
Пыль: II 2 D / Ex t IIIB T100 ° C Db

- **Общение**

- Функция: отправлять данные «распечатать квитанцию» после каждой партии.
- Протокол: данные ASCII.
- Интерфейс: RS232 / RS485 2-х или 4-х проводный / TTL.
- Примечание. Нет подтверждения связи или взаимодействия с принтером. Данные отправляются с использованием простых символов ASCII.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93